



## CARGADOR DE PILAS, AA, AAA Y 9V, INCLUYE 4 PILAS AA


**VOLTECK.**

CÓDIGO: **46045**

CLAVE: **CA-RE-9**

### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de ABS
- LED indicador de carga
- Control automático de seguridad para sobrecarga
- Cuenta con marcas de polaridad para garantizar que las pilas estén colocadas correctamente en las ranuras de carga
- Diseñado para funcionar en posición vertical o en tomas de corriente de piso



Clavija abatible

### APLICACIONES

- Para cargar 2 o 4 pilas AA / AAA y 1 o 2 pilas de 9 V, de Níquel Hidruro Metálico (Ni-MH) y de Níquel Cadmio (Ni-Cd)
- Ideal para pilas de uso general en linternas, mouse o controles de vídeo juegos

### CUIDADOS

- Para un mejor rendimiento, utilice pilas recargables Volteck®
- No exponga el cargador a la lluvia o la humedad, para uso exclusivo en interiores

### NORMA

- Cumple la norma: NOM-001-SCFI

## ESPECIFICACIONES

<b>Pallet</b>	720
<b>Tensión de entrada</b>	100 - 240 V
<b>Frecuencia de entrada</b>	50 / 60 Hz
<b>Tensión de salida</b>	2,4 V
<b>Corriente de salida</b>	400 mA
<b>Tiempo de carga</b>	10 horas máx. (para pilas AA de 1 300 mAh)
<b>Peso</b>	80 g (sin pilas)
<b>Empaque individual</b>	Blíster
<b>Inner</b>	2
<b>Master</b>	12

## CORRIENTE DE CARGA (PILAS AA)

<b>Número de pilas</b>	2 ó 4
<b>Corriente de salida</b>	200 mA

## CORRIENTE DE CARGA (PILAS AAA)

<b>Número de pilas</b>	2 ó 4
<b>Corriente de salida</b>	100 mA

## CORRIENTE DE CARGA (PILAS 9V)

<b>Número de pilas</b>	1 ó 2
<b>Corriente de salida</b>	35 mA

## INCLUYE

<b>4 Pilas AA</b>
-------------------