



## GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA, 1, 500 W



CÓDIGO: **15341**

CLAVE: **GEN-15X**

### CARACTERÍSTICAS



- Motor OHV enfriado por aire, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- Ruedas y mango abatible para su fácil transportación y almacenamiento
- Sensor de nivel bajo de aceite, medidor de gasolina y voltímetro integrado
- 4 Salidas 120 V, protector térmico de sobrecarga e interruptor de ignición

### APLICACIONES

- Fuente de energía eléctrica portátil para uso recreativo, emergencia o uso doméstico

### CUIDADOS




- Ciclo de trabajo continuo a potencia nominal: 30 minutos de descanso por tanque consumido
- No encenderlo sin aceite. Utilice aceite para motor a 4 tiempos. Se recomienda SAE 10 W/30 para uso general a cualquier temperatura



4x120 V CA (monofásicos)

Duración del tanque a trabajo continuo




Fácil almacenamiento y transporte con mango abatible y ruedas



Ruedas de eje lateral

Sensor de nivel bajo de aceite

MAP Sensor, compensador de altura



Protección de sobrecarga

Arranque manual (cuerda retráctil)

Motor OHV a 4 tiempos de alto desempeño No requiere mezcla de aceite y gasolina

12 V Para carga de batería

### ESPECIFICACIONES

Caja

1

## ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR

<b>Potencia máxima al arranque</b>	1,800 W
<b>Potencia máxima de operación</b>	1,500 W
<b>Tensión</b>	120 V
<b>Frecuencia</b>	60 Hz
<b>No. de fases</b>	1
<b>Corriente máxima</b>	13 A
<b>Nivel de ruido</b>	94 dB a 4 m
<b>Base</b>	68 cm
<b>Alto</b>	54 cm
<b>Fondo</b>	70 cm
<b>Peso</b>	40 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja

## ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

<b>Potencia nominal</b>	5.5 HP (4,101W)
<b>No. de tiempos</b>	4
<b>Cilindrada</b>	165 cc
<b>Velocidad sin carga</b>	3,750 rpm
<b>Combustible</b>	Gasolina
<b>Capacidad del tanque</b>	18 L
<b>Arranque</b>	Manual
<b>Duración del tanque</b>	9 h = 18 L de combustible

## INCLUYE

---

**2 Llantas**

**2 Patas de apoyo**

**1 Embudo**

**1 Manguera**

**1 Bolsa de tornillería**

**1 Llave para bujía**

**2 Llaves españolas**

**1 Desarmador**

---